

Zmeny oproti v1.3

- Pridané chyby 47 - 52 do zoznamu špecifických chýb PPEKK

Chybové kódy

(návrátové chybové kódy po vykonaní príkazu)

Kód	Popis funkcie	Poznámka
06H	Prenos v poriadku (ACK)	1 byte
15H	Chyba (NACK) ERR + kód chyby	2 byte
Chybový kód	Popis chyby	Poznámka
20H	nesprávny počet položiek v príkaze	
21H	nesprávny počet znakov v niektorej položke príkazu	
22H	neznáme platidlo	
23H	cena Celkom je nesprávna, hlási ak je zapnutý GP pre kontrolu Medzisúčtu (GP1=1)	
24H	cena Celkom nie je v minimálnom platidle	
25H	v položkách platby nie sú žiadne znaky	
26H	v položke Ponúknutá suma alebo Cena celkom je chyba	
27H	v položke Kurz je chyba	
28H	v položke Popis sú nepovolené znaky	
2AH	preplatenie platidlom nie je povolené	
30H	odpojená tlačiareň /prerušený loop na doske FM/	
31H	nesprávne heslo v príkaze vyžadujúcom heslo	
32H	odmietnutie opätovnej fiskalizácie /FM už je zfiskalizovaný/	

33H	odmietnutie ďalšieho otvorenia dňa do 24:00h po vykonanej závierke	
34H	neznámy, alebo nepovolený príkaz v danom stave FM	
35H	neúspešná fiskalizácia, lebo FP nie je vložená alebo nie je čistá /pridané 13.05.2010/	13.05.2010
40H	znak EOT v príkaze neprišiel do 3 s. od začiatku prenosu /time over pri prijíme príkazu z PC/ resp. chyba časového rámca /time over čakania na príkaz z PC pri blokových prenosoch/	
41H	chybné BCC v príkaze od PC, /a doposiaľ aj chyba číslovania riadku príkazu/	
42H	nesprávny formát dátumu, času	
43H	chyba číslovania riadkov v príkazoch /rozdelenie chyby 41H/	
46H	nastavovaný dátum do RTC je menší ako dátum poslednej DU z FP ak DU existuje a ak FM je zfiskalizovaný	07.05.2010
50H	nevložená FP	
51H	cudzia FP /iné SN a DKP/	
52H	FP s dosiahnutými limitmi	
53H	čistá FP /FP bez zápisov/	
54H	nezasunutá μ SD karta pre kontrolný záznam (ELJ)	
55H	cudzia μ SD karta /iné SN a DKP/	
56H	odpojený displej	
57H	chybný zápis do μ SD karty	
58H	chybný zápis do FP	01.04.2010
59H	SD karta je zapísaná do max. kapacity	01.04.2010
60H	chyba parametra v príkaze	

61H	odmietnutie príkazu otvorenia účtenky z dôvodu prechodu 24:00h bez závierky	Flag S90=1
62H	odmietnutie iného príkazu ako potvrdenie o servisnej prehliadke a Get variable	
63H	odmietnutie iného príkazu ako potvrdenie o zostatkoch DU vo FP a Get variable	
64H	odmietnutie príkazu zmeň heslo z dôvodu, že HW prepínač je v polohe nedovoľujúcej meniť heslo tzn. v tejto polohe platí default heslo.	01.04.2010
65H	Nepovolené použitie DU. V danom dni je otvorená druhá smena	24.06.2010
66H	Odmietnutie príkazu vykonania servisnej prehliadky, nakoľko doposiaľ nebola oznamovaná informácia o tejto potrebe.	
67H	Odmietnutie príkazu z dôvodu, že SPI nebola identifikovaná, tzn. , že došlo k HW závade na SPI odstrániteľnej len servisným zásahom. Zariadenie je v stave S120. Povolený príkaz GET variable.	
68H	Odmietnutie príkazu z dôvodu, že nastala závada pri zápise dát –back up údajov do SPI, tzn., že došlo k HW závade na SPI., ktorú je možné odstrániť výmazom back up údajov a následným zápisom aktuálnych back up údajov. Zariadenie je v stave S121. Povolený príkaz GET variable a príkaz obnovy SPI.=kode 78H.	
69H	Odmietnutie príkazu z dôvodu, že nastala závada pri zápise dát do MMC. FM bude v stave S122. Povolené príkazy sú Get variable, Get back up, Test HW.	
6AH	Odmietnutie príkazu z dôvodu, že nastala závada na RTC /RTC dáva nereálne dátumy a časy/. FM bude v stave S123. Povolené príkazy sú Get variable, Get back up, Test HW.	
6BH	Odmietnutie príkazu z dôvodu, že nastala závada na FP počas zápisu dát. FM bude v stave S124. Povolené príkazy sú Get variable.	

6CH	Odmietnutie príkazu init FM z dôvodu, že sice SN a DKP, MMC a SN, FP a SN, DKP FM sú zhodné, ale dátum a číslo poslednej závierky z FP a dátum a číslo poslednej závierky z ELJ nie sú zhodné.	
6DH	Chyba overenia CRC ELJ. CRC z ELJ nie je totožné s CRC z ELJ uložené vo FP.	
81H	Ponúknutá suma nie je násobkom minimálneho platidla hlavnej meny(mena 16 alebo platidlo s kurzom 0) ide o chybu parametra v príkaze.	
82H	Minimálne platidlo akumulátorov 1..16 pri zadanom kurze 0 (čiže hlavná mena je platidlo 16) nie je násobkom najmenšej možnej jednotky čiže vmp.(virtuálne minimálne platidlo) toto nastane iba ak virtuál min. teraz natvrdo=0.01 by nebolo celistvým násobkom min. platidiel, tak to nastane a vysvieti sa chyba parametra.	
83H	Ponúknutá suma vedľajších mien nie je násobkom minimálneho platidla týchto mien. Ide o platidlo zahr. mena, keď by ponúknutá suma nebola celistvým násobkom min. platidla danej zahr. meny, chyba parametra.	
84H	Virtuálne minimálne platidlo, alebo minimálne platidlo je nulové. Chyba nastavenia min. platidla.	
85H	Preplatenie nie je dovolené. Ponúknutá suma je väčšia ako suma na doplatenie. Ide o nedovolené preplatenie.	
DOH	Súbor sa nenašiel	
D1H	Chyba čítania alebo zapisovania do súboru	
FDH	Chyba PPEKK (podľa 1.1 zoznamu špecifických chýb PPEKK)	
FEH	Chyba databázy	
Chybový kód	Popis chyby komunikácie so SFS	Chybový kód SFS

90H	Zlé vstupné hodnoty.	-2
91H	Chyba v podpise dátovej správy.	-10
92H	Nesprávny formát certifikátu.	-12
93H	Nesprávna hodnota PKP.	-100
94H	DIČ v dátovej správe sa nezhoduje s DIČ z certifikátu.	-101
95H	Kód ORP v dátovej správe sa nezhoduje s kódom ORP z certifikátu.	-102
96H	Dátum a čas vyhotovenia dokladu je neskorší ako dátum a čas spracovania.	-103
97H	Dátum a čas vytvorenia dokladu je neskorší ako dátum a čas spracovania.	-104
98H	Dátum a čas vytvorenia dokladu je skorší ako dátum a čas spracovania.	-105
99H	Dátum a čas vyhotovenia dokladu je skorší ako dátum a čas spustenia systému.	-106
9AH	Dátum a čas vytvorenia dokladu je skorší ako dátum a čas spustenia systému.	-107
9BH	Dátum a čas vytvorenia údajov o polohe je neskorší ako dátum a čas spracovania.	-108
9CH	Dátum a čas vytvorenia údajov o polohe je skorší ako dátum a čas spracovania.	-109
9DH	Dátum a čas vytvorenia údajov o polohe je skorší ako dátum a čas spustenia systému.	-110
9EH	Nesprávna hodnota OKP.	-111
9FH	Číslo faktúry musí byť vyplnené pre typ dokladu: Úhrada faktúry.	-112
A0H	Rozpis DPH nesmie byť vyplnené pre typ dokladu: Úhrada faktúry, Vklad, Výber.	-113

A1H	Typ dokladu: Úhrada faktúry, Vklad, Výber nesmie obsahovať položky.	-114
A2H	Číslo faktúry nesmie byť vyplnené pre typ dokladu: Pokladničný doklad, Neplatný doklad, Vklad, Výber.	-115
A3H	Typ dokladu: Pokladničný doklad, Neplatný doklad musí obsahovať položky.	-116
A4H	Pre typ položky: Vrátaná, Opravná musí byť vyplnené referenčné číslo dokladu, ku ktorému sa vrátenie, oprava vzťahuje.	-117
A5H	Pre typ položky: Kladná, Vrátané obaly, Zľava, Odpočítaná záloha nesmie byť vyplnené referenčné číslo dokladu.	-118
A6H	Rozpis DPH musí byť vyplnené pre typ dokladu: Pokladničný doklad, Neplatný doklad.	-119
A7H	Suma dane základnej sadzby a Základ základnej sadzby dane musia byť vyplnené obe, alebo ani jedno.	-120
A8H	Suma dane zníženej sadzby a Základ zníženej sadzby dane musia byť vyplnené obe, alebo ani jedno.	-121
A9H	ID kupujúceho a Typ ID kupujúceho musia byť vyplnené obe, alebo ani jedno.	-122
AAH	ID kupujúceho a Typ ID kupujúceho nesmú byť vyplnené pre typ dokladu: Neplatný doklad, Vklad, Výber.	-123
ABH	Číslo paragónu je povinné v prípade evidovania paragónu.	-124
ACH	Číslo paragónu môže byť vyplnené iba v prípade evidovania paragónu.	-125
ADH	Paragón nie je možné zaevidovať pre typ dokladu: Neplatný doklad, Vklad, Výber.	-126
AEH	Typ položky: Kladná nesmie mať zápornú cenu.	-127
AFH	Typ položky: Vrátané obaly, Vrátaná, Zľava, Odpočítaná záloha, Výmena poukazu nesmie mať kladnú cenu.	-128

B0H	ID predávajúceho a Typ ID predávajúceho musia byť vyplnené obe, alebo ani jedno.	-129
B1H	Pre priradenie dane: 20, 10 nesmie byť vyplnená Slovná informácia.	-130
B2H	Pre typ položky: Kladná, Vrátene obaly, Vrátene, Zľava, Odpočítaná záloha nesmie byť vyplnené Číslo jednúčelového poukazu.	-131
B3H	Nesprávna časová zóna.	-132
B4H	Táto verzia integračného rozhrania už nie je naďalej podporovaná.	-8
B5H	Použitý certifikát nie je platný.	-13
Chybový kód	Popis chyby	Poznámka
-10001	FM_UNSPECIFIED_ERROR	
-10002	FM_ASYNC_ERROR	
-10003	FM_IO_ERROR	
-10004	FM_SYSTEM_INTERRUPTED_ERROR	
-10005	FM_UNSUPPORTED_OPERATION	
-10006	FM_NOT_READY_TO_RECEIVE_DATA	
-10100	FM_COM_PORT_IN_USE_ERROR	
-10101	FM_COM_PORT_NOT_EXIST_ERROR	
-10102	FM_UNSUPPORTED_COMM_OPERATION	
-10103	FM_COM_PORT_NOT_READY	
-10104	FM_BAD_LOGO_FORMAT	
-10105	FM_NOT_CONNECTED	
-10202	FM_TCPIP_TIMEOUT	

1.1 Zoznam špecifických chýb PPEKK

Kód chyby	Popis
1	už je vytvorená inštancia s inou databázou
2	nepodarilo sa inicializovať databázu
3	nepodarilo sa inicializovať CHDÚ
4	nepodarilo sa inicializovať tlačiareň
5	pokus o spracovanie nepodporovanej správy
6	komunikácia s PPEKK pre iné UUID (pokus o hacknutie systému)
7	nedá sa pripojiť k CHDÚ
8	v CHDÚ sa nenašli dáta
9	v CHDÚ sú údaje v zlom tvare
10	CHDÚ nie je konfigurované
11	chyba pri práci s databázou
12	nedá sa šifrovať práca s databázou
13	chyba pri generovaní tlače
14	chyba dĺžky parametra
15	nastavovací parameter neexistuje, alebo je jeho hodnota zlá
16	nepodporovaná sekvencia
17	neplatná sadzba DPH
18	zle vypočítané hodnoty DPH pre doklad
19	chyba v komunikačnom module na SFS
20	SFS vrátilo chybu odoslanej správy
21	chyba pri práci s CFG
22	nie sú nahraté autentifikačné údaje
23	tlačiareň nie je pripravená
24	interná chyba pri spracovaní aplikácie
25	zle zadané množstvo
26	zle zadaná jednotková cena
27	zle zadaná cena za položku
28	zlé identifikačné údaje
29	zlé autentifikačné heslo
30	je viac rovnakých kategórií DPH pre jednu sadzbu
31	údaje na CHDÚ a PPEKK sú rôzne
32	zlý formát autentifikačných údajov
33	neplatný certifikát autentifikačných údajov
34	DIČ, DKP nesedia pre toto CHDÚ
35	zlý formát identifikačných údajov
36	DIČ, DKP nesedia pre toto CHDÚ
37	chyba pri párovaní opravovanej a pokazenej transakcie
38	zlé použitie JÚP
39	nepodarilo sa vygenerovať swid
41	CHDÚ bolo odpojené počas normálneho režimu komunikácie
42	pokus o synchronizáciu medzi PPEKK a CHDÚ, keď to nie je možné
43	chyba komunikácie s CHDÚ
44	CHDÚ prekročilo timeout na vykonanie operácie
45	chyba upgrade CHDÚ
46	PPEKK nemá nič na opravenie, hoci žiadate o opravný doklad

47	požíva sa dátum vytvorenia dokladu skorší ako je povolené
48	parameter k oprave zápisu je nesprávny
49	zlý inicializačný string
50	je vyžadovaná aspoň jedna položka
51	chyba časového pásma
52	niektorý z parametrov príkazu je nesprávny
53	chyba ukladania config súboru, bol vykonaný rollback